

DR16

FTA-HDTV-Satelliten-Receiver

FTA HDTV Satellite Receiver



ENJOY smartSTREAM:
TV AUF SMARTPHONE UND TABLET ERLEBEN.



mirage



Modell Model	DR16
Art.-Nr. Order-No.	21-03-02-0001
Empfangsart Reception	Satellit DVB-S2 Satellite DVB-S2
Frequenzbereich Frequency range	950 - 2150 MHz
Anzeige Display	4 stelliges LED 4 digit
Zusatzfunktionen Advanced Features	smartSTREAM: Live TV streaming*, webRADIO, YouTube
Mediaplayer	●
Kanalsortierung Channel sorting	FTA / Alpha / Num. / RAPS
Mehrsprachiges Menü Multilingual menu	●
USB USB port	2 x (USB 2.0)
Netzwerkanschluss Network port	LAN (100 MBit/s)
Video-Ausgang Video Output	Scart & HDMI (Full HD max. 1080p, „smartLINK“ CEC)
Digital Audio-Ausgang AC3 Digital Audio Output	Cinch RCA
Analoge Audio-Ausgänge AC3 Analog Audio Output	Cinch L-R RCA L-R
Zubehör Accessories	Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung Remote control, Batteries, user manual
Abmessungen (B x H x T) Dimensions (W x H x D)	220 x 45 x 160 mm

mirage Technik: smartSTREAM
Mit smartSTREAM übertragen Sie das gerade empfangene Fernsehprogramm vom Receiver zum Router und von dort auf bis zu vier Geräte im LAN oder WLAN, also PCs oder mobile Geräte, wie z. B. Smartphones oder Tablets. Oder Sie gehen diesen Weg anders herum und streamen beispielsweise einen Videoclip, der gerade auf dem Smartphone läuft, von dort über den Receiver auf Ihr TV-Gerät.

mirage technology: smartSTREAM
With smartSTREAM, you can transfer the received television program from the receiver to the router and from there to a maximum of four devices in the LAN / WLAN, i. e. PCs or mobile devices such as smartphones or tablets. Or you go the other way around and stream e. g. a video clip that is currently running on the smartphone through the receiver to your TV.

- mirage: smartSTREAM
- Full HD 1080p
- save energie
- Webradio
- Unicable
- RAPS Receiver Automatic Programming System
- USB 2.0 port
- smart-LINK
- media player
- EPG

● - vorhanden | available * Endgerät mit Android/IOS SAT>IP App notwendig
* Device with Android / IOS SAT > IP app needed